

AUDYA ACTUALIZACION 5.4C COMO ACTUALIZAR AUDYA

Recuerde debe de tener instalada la version anterior

1- Descargue el archivo Audya_54C_updater.msi y guárdelo en un directorio de su PC (Se recomienda guardar en el escritorio).

2- Si el ordenador le solicita confirmación para la descarga para evitar la presencia de virus, confirme la descarga sin temor, puesto que ha sido comprobado y se encuentra libre de virus.

3- Haga clic dos veces sobre el archivo descargado para iniciar el proceso de instalación de la Actualización del programa y confirme todas las opciones propuestas en cualquier momento haciendo clic en «Siguiente» (En el caso de que una versión anterior de Audya Updater ya esté instalado en su equipo, se le pedirá la supresión o modificación de esta versión, haga clic en Eliminar Audya Updater y haga clic en Finalizar. Después de la eliminación deberá repetir la instalación desde el paso 3.

4- En el escritorio de su ordenador aparecerá un icono llamado Audya.

5- Conectar su teclado al ordenador a través de la conexión USB y ejecutar el programa que acaba de instalar (doble clic en el icono denominado Audya del escritorio de su ordenador).

6- Continúe haciendo clic sobre START UPDATE para iniciar la transferencia de todos los archivos necesarios para la nueva actualización 5.4C Aparecerá una pantalla con una barra de progreso para ver el progreso de la transferencia de archivos. Durante esta operación no se recomienda desconectar la conexión USB o desactivar el teclado o el ordenador.

7- Al final pulse EXIT para FINALIZAR el programa y desconecte la conexión USB de su Audya utilizando el procedimiento de «Quitar hardware con seguridad» en el PC.

8- El teclado ya está listo para la actualización en sí. A continuación, apague el Audya, encienda de nuevo y manteniendo pulsada durante unos 3 seg. la tecla F10 y UNPLUGGED (durante la actualización todas las funciones del teclado están deshabilitadas y los LEDs de la sección VOICE parpadearán para indicar el progreso. **Importante: Durante esta proceso NO APAGAR el teclado.**

9- Cuando termine la actualización, Audya se reiniciará automáticamente. Después de la fase de inicialización, un mensaje en la pantalla de Audya le indicará que pulse el botón ENTER para ejecutar la Actualización.

10- Pulse ENTER y después de otro reinicio automático todas las nuevas características del teclado se encontrarán en funcionamiento.

Advertencia: La actualización no afectará a los archivos de su instrumento con la excepción de los archivos de inicio (la configuración global para el Midi, Pedales, vídeo, etc) que se sobrescribirán al objeto de adaptarlos a las nuevas funcionalidades del aparato.

Si tiene problemas contacte 696403569 ketron@ketron.es